

## 入っているもの



- 本体
- ネジ（本数は天井の照明取付のタイプによって異なります）
- ワッシャー

## 取付け方法



1. 天井の照明取付け部分(ローゼット)確認します。  
Aグループ、Bグループのいずれかで無いと設置は出来ません。  
ローゼットがしっかりと固定されていることを確認して下さい。



2. 本体から台座を外します。



3. 天井ローゼットのネジを2つ外します。  
付属のネジから外したネジと同じ太さの物を用意します。  
長さは外したものより5-7mm程度長いものを選びます。



4. 台座を天井ローゼットにかぶせて先ほど選んだネジで取付けます。  
ネジが長過ぎる場合は付属のワッシャーをかませます。



5. 照明を天井のローゼットに取付けます。  
照明のコードはお客様自身でちょうど良い長さの物をご用意ください。



6. 本体を台座に取付けます。  
照明のコードを棒のフックに引っ掛けます。引っ掛ける際は針金や市販の道具でコードで輪を作って下さい。

## ご注意

ローゼットの固定が不安定な場合は本体の取付を行なわないで下さい。

取付けられる照明の重さは2kgまでです。

照明のコードはお客様自身でちょうど良い長さの物をご用意ください。

本製品の黒皮仕上の特徴としてサビがでることがございますがご了承ください。